



Link do produktu: <https://sklep.cb-serwis.pl/cb-radio-tti-tcb-550-asc-amfm-gwarancja-po-tuningu-p-126.html>



Cb Radio TTI Tcb-550 ASC AM/FM Gwarancja po tuningu !!!

Cena	150,00 zł
Dostępność	Sprzedany
Producent	TTI

Opis produktu

Panel czołowy radia jest niezwykle czytelny i przejrzysty, zawiera tylko niezbędne pokrętła (głośność, squelch) oraz przyciski (zmiana kanałów, i zintegrowane **AM/FM z SCAN**, oraz **CH9/19 z LOCK**) co sprawia, że radio obsługa jest intuicyjna i ergonomiczna.

Na radiotelefon udzielamy gwarancji z możliwością jej rozszerzenia.

Radiotelefony są testowane w naszym serwisie na profesjonalnym sprzęcie serwisowym, który gwarantuje że radiotelefon posiada bardzo dokładne parametry.

UWAGA STOPIEŃ KOŃCOWY WZMACNIACZA W.CZ NIE PODLEGA GWARANCJI

Funkcje

- Duży czytelny wyświetlacz LCD
- **Modulacja AM/FM**
- **Automatyczny SQUELCH**
- Pokrętło redukcji szumów SQUELCH
- Przycisk szybkiego dostępu do kanału 9/19
- SCAN - przeszukiwanie kanałów
- Moc wyjściowa 4W
- 40 kanałów,
- LOCK - blokada klawiatury
- Przewód zasilający z wtykiem do zapalniczki
- Gniazda: antenowe, EXT (zewnętrzny głośnik)

Dane techniczne

- Ilość kanałów: 40
- Modulacja: AM/FM
- Moc nadajnika: 4 W
- Napięcie zasilania: 13,8 V
- **Wymiary: 124x37x137** (szer. x wys. x gł.)
- Waga: 850
- Liczba kanałów 40
- Zakres częstotliwości 26.960 MHz – 27.400 MHz

Rodzaj modulacji F3E (FM), A3E (AM)

Synteza częstotliwości Synteza PLL

Tolerancja częstotliwości 0.002%

Temperatury pracy -10 do + 55°C

Mikrofon Zewnętrzny

Napięcie zasilania 13.2V DC ±15%

Wymiary szer./gł./wys. [mm] 124 / 135 / 37

Gniazdo antenowe Typ SO-239

NADAJNIK

Moc wyjściowa 4 WATT przy 13.2V DC

Modulacja AM: od 85% do 95%

FM: 1.8kHz ± 0.2 kHz

Odbicie częstotliwości 300Hz do 3kHz

Impedancja wyjściowa 50 ohm, nie zrównoważona



Tłumienie częstotliwości harmonicznych > -36dBm

Pobór prądu max 1.6A

ODBIORNIK

System odbioru Superheterodyna z podwójną
przemianą częstotliwości

Częstotliwości pośrednie pierwsza: 10,695 kHz

druga: 455 kHz

Czułość FM 0,5 μ V przy 20dB SINAD

AM 0,7 μ V przy 10dB (S+N)/N

Moc wyjściowa audio 2W przy 8 Ohm

Zniekształcenie sygnału audio Tłumienie częstotliwości lustrzanej -60dB

Poziom częstotliwości granicznej -60dB

Tłumienie fali nośnej > 60dB

Przenoszenie częst. dźwięku 300 do 2500Hz

Wbudowany głośnik 8 Ohm

Redukcja szumów Regulowana; próg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Chcę kupić Radio z rabatem: Nie posiadam starego Radiotelefonu , Odsyłam stary Radiotelefon (- 30,00 zł)

Wybierz okres gwarancji: Gwarancja 3 Miesiące , Gwarancja 12 Miesięcy (+ 50,00 zł)