Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:08

Link do produktu: https://sklep.cb-serwis.pl/alan-199a-am-40ch-5w-p-142.html



ALAN 199A AM 40CH 5W

Cena	**150,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Alan-Midland**

Opis produktu

MIDLAND ALAN 199-PL jest przewoźnym, 40 kanałowym radiotelefonem pracującym w paśmie CB.

Nowoczesna konstrukcja z zastosowaniem:

- Układu pętli fazowej zapewniającej bardzo precyzyjne sterowanie częstotliwością,
- Filtrów ceramicznych zapewniających najwyższą selektywność,
- Układu blokady szumów SQUELCH z histerezą automatycznie kompensującą zaniki sygnałów,pozwala spełnić wysokie wymagania techniczne.
- Szybki wybór kanałów priorytetowych 19(drogowego) lub kanału 9 (alarmowego)

Dodając do tego prostą obsługę i niewygórowaną cenę, otrzymacie Państwo radio dla każdego i na każdą okazję.

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

- Ilość kanałów: 40 AM
- Zakres częstotliwości: 26.960-27.400 MHz (26.965-27.405)
- Kontrola częstotliwości: pętla fazowa PLL
- Tolerancja częstotliwości: 0,002%
- Temperatur pracy: -10°C do +55°C
- Zasilanie: 13.8V DC ±15%
- Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
- Wymiary: 190x124x38 mm
- Waga: 1,2 kg

ODBIORNIK

- Typ układu: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
- Czułość: lepiej niż 1,0 uV przy 20 dB SINAD
- Tłumienie sygnału z kanału sąsiedniego.: 60 dB dla 10 kHz
- Modulacja skrośna: lepiej niż 45 dB
- Moc wyjściowa audio: 4,5 W max.
- Częstotliwości pośrednie: 1 - 10.695 MHz, 2 - 455 kHz

NADAJNIK

- Moc wyjściowa (przełączana): 1W / 5W
- Modulacja: AM: 80 %
- Pasmo przenoszenia: od 450 Hz do 2,5 kHz
- Impedancja obciążenia: 50 Ohm
- Pobór prądu: 2,0 A



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Chcę kupić Radio z rabatem: Nie posiadam starego Radiotelefonu , Odsyłam stary Radiotelefon (+ 30,00 zł)
Wybierz okres gwarancji: Gwarancja (STANDARD) 6 Miesięcy , Gwarancja 12 Miesięcy (+ 30,00 zł)